TEL 886-2-2910-9088 FAX 886-2-2910-7986 WEBSITE www.cyberon.com.tw
ADD No. 188, Sec.2, Chung Hsing Road, Hsin-Tien City, Taipei Hsien, Taiwan, 231

语音命令使用手册

「语音命令」是一套连续语音辨识应用软件，在手机上提供使用者语音拨号及语　音对话功能，具备下列各项特点：

- 全语音语音命令系统，让使用者无需用手操作，即可快速完成电话拨号或执行应用程序。
- 使用 Speaker-Independent(SI)辨识技术，使用者无需对系统进行训练或预先录音，可立即使用。
- 提供对话式操作接口(Conversational UI)，用对话的方式引导初学者下达语音命令，让使用者无需任何学习即可轻松上手。
- 提供“语音卷标”及“数字模型训练”功能，使用者可进行个人化设置，进一步提升辨识率及使用便利性。

直接前往 FAQ 更快速了解語音命令使用方法。

开始使用
功能简介

语音命令
语音人名拨号
语音数字拨号/重拨/回复来电
语音查询联系人数据

语音打开应用程序
语音查询约会信息
语音播放音乐文件
语音查询短信/电子邮件/现在时间
电话记录
指令说明
离开语音命令

语音命令 设置
设置联系人指令
设置应用程序指令
设置播放音乐指令
数字训练
高级设置

FAQ

回首页

开始使用

语音命令主要功能分别有「**语音命令**」、「**语音命令 设置**」两个程序，功能如下：

- **语音命令** ：执行语音拨号、查询及执行应用程序等动作。
- **语音命令 设置**：设置在语音命令功能中可辨识的指令内容，以及训练个人专属的数字模型。

您可选择下列的方式来打开这两个程序：

1. 「**语音命令** 」：点选 [开始] ＞ [程序] ＞ [语音命令]。

2. 「**语音命令 设置**」：点选 [开始] ＞ [设置] ＞ [语音命令设置]。

3. 语音命令键：您可替「语音命令」设置一个快速键。点选 [开始] ＞ [设置] ＞ [按键]，在列表中若「语音命令」尚未指定按键，请为「语音命令」分配一个按键以方便快速使用。

"注意"：请使用标准普通话说出语音命令，嘈杂的环境可能会对软件使用效果造成影响。

回首页

功能简介

「语音命令」程序主要功能

- 语音人名拨号
  指令语法：打电话到 ＜联系人＞ ＜住宅／工作／手机＞
  例一：打电话到美小娟
  例二：打电话到陈小龙 手机
- 语音查询联系人数据
  指令语法：查询＜联系人＞

例一：查询美小娟
例二：查询陈小龙 工作

- 语音数字拨号/重拨/回复来电
  指令语法：数字拨号/重拨/回复来电
  例：数字拨号
  (系统：请说号码)
  0229109088
- 语音打开应用程序
  指令语法：打开＜应用程序＞
  例：打开日历
- 语音查询约会信息
  指令语法：本日约会／明日约会／一周约会
- 语音播放音乐文件
  语音指令语法：播放＜歌曲文件名称＞
  例一：播放*加州阳光*
  例二：播放音乐
- 语音查询短信／电子邮件／现在时间
  指令语法：短信
  指令语法：电子邮件
  指令语法：现在时间
- 电话记录
  指令语法：电话记录
- 指令说明
  指令语法：指令说明
- 离开语音命令
  指令语法：再见

回首页

「语音人名拨号」

使用者可直接用语音下达指令打电话给某个联系人，也可指定拨号到对方的那一个电话。

指令语法：打电话到 **＜联系人＞ ＜住宅／工作／手机＞**

使用范例一：＜指定拨号到特定电话的情况＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“打电话到尹华龙 住宅”
   d. 系统提示：“打电话到尹华龙住宅，确认或取消？”
   e. 使用者：“确认”
   f. 系统提示：“拨号中，请稍候”，拨号到尹华龙住家

使用范例二：＜未指定电话且联系人只有一个电话号码的情况＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“打电话到美小娟”
   d. 系统提示：“打电话到美小娟工作，确认或取消？”＜系统侦测到美小娟只有工作电话＞
   e. 使用者：“确认”
   f. 系统提示：“拨号中，请稍候”，拨号到美小娟的办公室电话

使用范例三：＜未指定电话且联系人有多笔电话号码的情况＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“打电话到陈小龙”
   d. 系统列出陈小龙所有的电话数据
   e. 系统提示：“打电话到陈小龙住宅、工作、手机或取消？”
   f. 使用者：“住宅”
   g. 系统提示：“拨号中，请稍候”，拨号到陈小龙住家电话

使用范例四：＜存在多位同音联系人的情况，例如：徐志文与徐智闻＞

   a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“打电话到徐志文”
   d. 系统提示：“有多位徐志文，请选择”
   e. 此时系统会列出联系人中所有与徐志文同音的人名，请使用者双击您要联系的人，如果此联系人有多笔数据，系统会列出所有的电话数据
   f. 系统提示：“住宅、工作、手机或取消？”
   g. 使用者：“手机”
   h. 系统提示：“拨号中，请稍候”，拨号到徐志文手机

注：

- 当系统列出使用者所有的电话数据时，您亦可直接双击选择系统所列出的电话号码进行拨号。
- 在确认拨号对象或选择拨号位置时，使用者可说“取消”来取消拨号。
- 系统通讯簿软件「联系人」内所有的人名都会自动成为在**语音人名拨号**语法中＜联系人＞可辨识的对象；系统预设会将前 2000 个人名加入辨识范围，您可参考联系人 设置页来了解详细的设置。
- 如果因为您说话的音量不当或环境太吵杂造成系统无法辨识，请调整您和手机的距离或减低噪音干扰后再试一次。
- 人名的长度最长只支持 48 个字，若超过时，超过的字数将会被系统忽略。

回首页

「语音数字拨号/重拨/回复来电」

使用者直接说出电话号码 / 重拨 / 回复来电即可拨号

指令语法：数字拨号 / 重拨 / 回复来电

使用范例一：

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“数字拨号”
   d. 系统提示：“请说号码”
   e. 使用者：“0229109088”
   (念号码时只要将每个数字念清楚即可，数字之间不需刻意断开。)
   f. 系统提示：“0229109088，确认、取消、重新输入”
   g. 使用者：

- **确认**：系统会自动帮您拨号。
- **取消**：系统放弃拨号并回到「语音命令」主画面重新辨识。
- **重新输入**：系统重新提示，让您再一次说出要拨号的号码。

注：如果您希望数字拨号辨识效果更好，请点选 [开始] ＞ [设置]执行「**语音命令 设置**」，进入「数字训练」设置页，训练个人专属的数字模型。

使用范例二：＜使用重拨指令拨出通话记录内最后一通拨出的号码＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”

c. 使用者：“重拨”
d. 系统提示：“打电话到丁晓祺，确认或取消”
e. 使用者：

- **确认**：系统会自动帮您拨号。
- **取消**：系统放弃拨号并回到「语音命令」主画面重新辨识。

使用范例三：＜使用回复来电指令来拨出来电记录内最后一通来电的电话号码＞

a. 按一下语音命令键
b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“回复来电”
d. 系统提示：“打电话到尹华龙，确认或取消”
e. 使用者：

- **确认**：系统会自动帮您拨号。
- **取消**：系统放弃拨号并回到「语音命令」主画面重新辨识。

回首页

「语音查询联系人数据」

使用者用语音直接叫出联系人在通讯簿中的数据

指令语法：查询＜联系人＞

使用范例一：

a. 按一下语音命令键
b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“查询尹华龙”
d. 系统提示：“尹华龙”
(此时画面会列出联系人尹华龙的个人资料)

使用范例二：＜使用者指定查询的电话＞

a. 按一下语音命令键
b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“查询吴小黑工作”

d. 系统提示：“吴小黑工作 0229109088”
(此时画面会列出吴小黑的个人资料)

使用范例三：＜联系人中没有输入电话的情况＞

a. 按一下语音命令键
b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“查询吴小黑住宅”
d. 系统提示：“吴小黑没有住宅号码”
(此时画面依然会列出吴小黑的个人资料)

使用范例四：＜存在多位同音联系人的情况，例如：徐志文与徐智闻＞

a. 按一下语音命令键
b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“查询徐志文工作”
d. 系统提示：“有多位徐志文，请选择”
e. 此时系统会列出联系人中所有与徐志文同音的人名，请使用者双击选择您要查询的人，如果此联系人没有输入工作电话，系统会提示：“徐志文没有工作号码”，此时画面依然会列出徐志文的个人资料

注：系统只会辨识 16 位同音的联系人，若同音的联系人超过 16 个时，超过的人名将会被系统忽略。

回首页

「语音打开应用程序」

「语音命令」可快速地帮您打开手机内位于 [开始] 菜单及 [程序] 数据夹中所有已安装的应用程序，帮您节省寻找应用程序的时间。

指令语法：打开＜应用程序＞

使用范例一：

a. 按一下语音命令键
b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“打开日历”
d. 系统提示：“日历”
e. 系统打开日历的程序

使用范例二：

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“打开 MSN Messenger”
   d. 系统提示：“MSN Messenger”
   e. 系统打开 MSN Messenger 的程序

注:如果程序中有些应用程序的名称太长或不好念时(例如 “Internet Explorer”),您可执行「语音命令设置」程序，进入「应用程序」设置页来设置语音标签，取一个自己熟悉又好念的名称，例如可为“Internet Explorer”录制“IE”的语音标签，让您在使用语音打开应用程序时，更轻松更简便。

回首页

「本日约会／明日约会／一周约会」

使用者用语音直接查询在手机内日历中所输入的约会。

指令语法：本日约会／明日约会／一周约会

使用范例：＜日历中当天已存在三笔约会＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“本日约会”
   d. 系统提示：“今天你有三个约会”(系统依序播放每个约会内容)
   e. 您可直接按语音命令键，取消目前的拨放音，回到选单，再依您的需求来下达指令。

您可说：
前一个：播放前一个约会的信息，若目前已是第一个约会，系统会提醒您前面没有其它约会了。
后一个：播放下一个约会的信息，若目前已是最后一个约会，系统会提醒您后面没有其它约会了。
再说一次：将目前的约会再回放一次。
再见：系统关闭「语音命令」程序。

注：系统只播放未来的约会行程，若约会时间已过，将会省略而不播放。

回首页

语音播放音乐文件

使用者用语音直接播放在 Pocket PC 内歌曲清单档案中的音乐。

语音指令语法：播放＜歌曲文件名称＞

使用范例一：＜使用者指定播放单曲＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“*请说指令*”
   c. 使用者：“*播放加州阳光*”
   d. 系统提示：“*加州阳光*”
   (此时画面会进入音乐播放之画面且开始播放加州阳光)

使用范例二：＜使用者指定播放所有曲目＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“*请说指令*”
   c. 使用者：“*播放*音乐”
   d. 系统提示：“播放音乐”
   (此时画面会进入音乐播放之画面且开始播放全部歌曲)

使用范例三：＜在专辑或全部歌曲播放时，使用者想听下一首或上一首歌曲时＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“*请说指令*”
   c. 您可说：
   “上一首”：播上一首歌曲。
   “下一首”：播下一首歌曲。

使用范例四：＜在专辑或全部歌曲播放或暂停播放时，使用者想暂停播放或继续播放歌曲＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“*请说指令*”
   c. 您可说：
   “暂停播放”：暂停播放歌曲。
   “继续播放”：继续播放歌曲。

注 1：若使用者指定播放单曲时，系统只会播放该首单曲，并无上一首或下一首歌之选择。
注 2：目前语音播放音乐可支持 .MP3 檔和 .WMA 檔
注 3：语音播放可以启动储存在以下数据夹之音乐：

1. 使用者使用 ActiveSync 传送音乐文件至 Pocket PC 时
   (1) Playlists/ Music 目录下的音乐文件
2. 使用者将音乐文件直接传送至 Pocket PC 时
   (1) My Documents 所有目录下的音乐文件
   (2) SD card 下所有目录的音乐文件

回首页

「短信／电子邮件／现在时间」

当您将 Pocket PC 与计算机联机的设置选同步时，Pocket PC 将会依您的设置与计算机同步联机，实时更新下载 PC 上 Outlook 的信息，使用者便可在 Pocket PC 上用语音直接查询未阅读的电子邮件。使用者亦可在手机上用语音直接查询未阅读的短信或现在时间。

指令语法：短信／电子邮件／现在时间

使用范例一：＜手机中已有三封未阅读的短信＞

a. 按一下语音命令键
   b. 系统提示：“请说指令”
   c. 使用者：“短信”
   d. 系统提示：“您有三封短信”(系统依序播放每封短信内容)
   e. 您可直接按语音命令键，取消目前的拨放音，回到选单，再依您的需求来下达指令。

您可说：
前一个：播放前一封短信的内容，若目前已是第一封短信，系统会提醒您前面没有其它短信了。
后一个：播放下一封短信的内容，若目前已是最后一封短信，系统会提醒您后面没有其它短信了。
再说一次：将目前的短信再回放一次。
再见：系统关闭「语音命令」程序。

使用范例二：＜计算机中已有三封未阅读的邮件＞

a. 按一下语音命令键

b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“电子邮件”
d. 系统提示：“您有三封邮件”(系统依序播放每封邮件内容)
e. 您可直接按语音命令键，取消目前的拨放音，回到选单，再依您的需求来下达指令。

您可说：
前一个：播放前一封邮件的内容，若目前已是第一封邮件，系统会提醒您前面没有其它邮件了。
后一个：播放下一封邮件的内容，若目前已是最后一封邮件，系统会提醒您后面没有其它邮件了。
再说一次：将目前的邮件再回放一次。
再见：系统关闭「语音命令」程序。

注：系统只会播放 4000 字以内的邮件内容，若内容超过 4000 字或信件中含有附加档案或图片时将会被系统忽略。

使用范例三：＜现在时间下午三点五十分＞

a. 按一下语音命令键
b. 系统提示：“请说指令”
c. 使用者：“现在时间”
d. 系统提示：“现在时间下午三点五十分”

回首页

「电话记录」

系统会帮您打开上一次最后通话的记录。

指令语法：电话记录

回首页

「指令说明」

如果您对「语音命令」有任何不了解的地方，可开启「指令说明」来查询您要的功能解说。

指令语法：指令说明

回首页

「离开语音命令」

如果您要离开「语音命令」，除了进行数字辨识的时候，您都可在下达指令时说“再见”来结束「语音命令」。

指令语法：再见

使用范例：

a. 系统提示：“请说指令”
b. 使用者：“再见 ”
c. 系统提示：“再见”
d. 系统关闭「语音命令」程序

如果您在使用「语音命令」的过程中，打开了其它应用程序而将「语音命令」画面覆盖，此时「语音命令」将会自动结束。

注：当「语音命令」在使用中超过 10 秒仍无辨识结果时，「语音命令」将会自动结束。

回首页

「联系人」 设置页

执行「语音命令设置」程序后，在下方的选单中请选[联系人]，设置页会列出系统通讯簿软件「联系人」中所有的人名及设置状况，包括是否选取、是否有语音标签。
您可依您的需要选择是否将某位联系人加入语音命令的辨识范围，系统预设会自动将前 2000 个人名加入辨识范围，如果您要将第 2000 个之后的联系人加入语音命令辨识范围，请手动勾选联系人前方的核取方框。

◎核取方框的作用

- 核取方框已勾选时，表示可以正常辨识。
- 核取方框未勾选时，表示未在辨识范围内。
- 核取方框成灰色无法勾选时，表示名称无法辨识，请建立语音标签才可加入辨识范围。

联系人名称右方出现一个语音卷标的图案时，表示已存在着语音标签。

◎ 播放

双击联系人名称或点选下方的＜播放＞键，可听到选定项目的辨识指令如何发音。

◎ 语音标签

使用者可为辨识指令录制自己的语音标签，「语音命令」程序执行时，便会以该项目的语音卷标作为辨识的对象。

使用范例：您要将联系人“丁晓祺” 录成“丁先生”

a. 打开「语音命令 设置」，进入[联系人] 设置页
b. 点选“丁晓祺”
c. 在下方的语音标签旁点选 “语音卷标”的图案键
d. 在听到哔声后，说出您要录的声音“丁先生”
e. 第二次哔声后请再念一次“丁先生”
f. 录完两次后，系统会播放您刚刚所录的声音告诉您语音标签建立完成。
g. 此时联系人“丁晓祺”的右方会出现一个语音卷标的图案，表示已建立过语音标签，帮您区分哪些联系人拥有语音标签。
h. 如果您要重新建立语音标签，只要再次点选“语音卷标”图案键，重复上述步骤即可。
i.当您点选“删除”键时，便会移除语音卷标，系统将会还原至预设的“丁晓祺”语音。

注：语音命令中联系人的辨识名称规则
联系人在语音命令中的辨识名称为「姓氏(last name)+名字(first name)」，但如果某个联系人的名字是英文，语音命令辨识时，会将名字放到姓氏前面，例如姓氏：黄，名字：Jesse，辨识的名称将是 Jesse 黄。

范例：

系统通讯簿软件「联系人」中输入的人名		语音命令设置中「联系人」所显示的人名
姓氏	名字	
王	小明	王小明
Yang	小娟	Yang 小娟
黄	Jesse	Jesse 黄
Jordan	Michael	Michael Jordan

回首页

「应用程序」设置页

打开「语音命令设置」程序后，在下方的选单中请选[**应用程序**]，设置页会列出位于手机 [开始] 选单及 [程序] 数据夹中所有已安装的应用程序及设置状况，包括是否选取、是否有语音标签。
您可依您的需要选择是否将某个应用程序加入语音命令的辨识范围，系统预设会自动将所有的应用程序加入可辨识的对象，不论您何时安装新程序，系统都会实时更新，将您新增的应用程序加入辨识的范围，帮您节省寻找应用程序的时间。

◎核取方框的作用

- 核取方框已勾选时，表示可以正常辨识。
- 核取方框未勾选时，表示未在辨识范围内。
- 核取方框成灰色无法勾选时，表示名称无法辨识，请建立语音标签才可加入辨识范围。

应用程序右方出现一个语音卷标的图案时，表示已存在着语音标签。

◎ 播放

双击应用程序名称或点选下方的＜播放＞键，可听到选定项目的辨识指令如何发音。

◎ 语音标签

使用者可为辨识指令录制自己的语音标签，「语音命令」程序执行时，便会以该项目的语音卷标作为辨识的对象。
使用范例：您要将应用程序“MSN Messenger”录成“聊天室”

a. 打开「语音命令 设置」，进入[应用程序] 设置页
   b. 点选“MSN Messenger”
   c. 在下方的语音标签旁点选“语音卷标”的图案键
   d. 在听到哔声后，说出您要录的声音“*聊天室*”
   e. 第二次哔声后请再念一次“*聊天室*”
   f. 录完两次后，系统会播放您刚刚所录的声音告诉您语音标签建立完成。
   g. 此时应用程序“MSN Messenger” 的右方会出现一个语音卷标的图案，表示已建立过语音标签，帮您区分哪些应用程序拥有语音卷标。
   h. 如果您要重新建立语音标签，只要再次点选“语音卷标”的图案键，重复上述步骤即可。

i.当您点选“删除”键时，便会移除语音卷标，系统将会还原至预设的“MSN Messenger”语音。

回首页

「音乐」 设置页

执行「语音命令设置」程序后，在下方的选单中请选[音乐]，设置页会列出系统音乐文件中所有的文件名称及设置状况，包括是否选取、是否有语音标签。

您可依您的需要选择是否将某首歌曲音乐文件名称加入语音命令的辨识范围，系统预设会自动将音乐文件加入可辨识的范围，不论您何时安装新增之音乐文件，系统都会实时更新，将您新增的档案加入辨识的范围，帮您节省寻找音乐文件的时间。

◎核取方框的作用

- 核取方框已勾选时，表示可以正常辨识。
- 核取方框未勾选时，表示未在辨识范围内。
- 核取方框成灰色无法勾选时，表示名称无法辨识，请建立语音标签才可加入辨识范围。

联系人名称右方出现一个语音卷标的图案时，表示已存在着语音标签。

◎ 播放

双击音乐文件名称或点选下方的＜播放＞键，可听到选定项目的辨识指令如何发音。

◎ 语音标签

使用者可为辨识指令录制自己的语音标签，「语音命令」程序执行时，便会以该项目的语音卷标作为辨识的对象。

使用范例：您要将音乐文件名称“Hotel California” 录成“加州饭店”

a. 打开「语音命令 设置」，进入[音乐] 设置页
b. 点选“Hotel California”
c. 在下方的语音标签旁点选 “建立”键
d. 在听到哔声后，说出您要录的声音“加州饭店”
e. 第二次哔声后请再念一次“加州饭店”
f. 录完两次后，系统会播放您刚刚所录的声音告诉您语音标签建立完成。

g. 此时音乐文件“Hotel California”的右方会出现一个语音卷标的图案，表示已建立过语音标签，帮您区分哪些音乐文件拥有语音卷标。
h. 如果您要重新建立语音标签，只要再次点选“建立”键，重复上述步骤即可。
i. 当您点选“删除”键时，便会移除语音卷标，系统将会还原至预设的“Hotel California”语音。

回首页

「数字训练」设置页

此功能可训练一组您个人专属的数字模型，有效提高数字拨号辨识准确率。进入此功能后总共有 10 组随机的六位数字，需要您朗读，步骤如下：

a. 按下“录音” 键，在“哔” 声后开始念提示的数字。
b. 念完后，系统会播放您刚刚所念的数字，让您检查是否正确。
c. 如果正确的话请点选 “是” 键，系统会提示您继续进行下一组数字的录音。
d. 如需重念本句，请点选“否”，然后重新将本句再念一次即可。
e. 在录音的过程中，您可随时点选“取消”键，取消此句的录音。
f. 如果您不满意先前录制过的声音，可点选“全部移除”键，系统将会移除所有录制过的声音，请您再重录一次。
g. 当您将 10 组数字录制完成后，系统会告诉您已经完成数字模型的建立。

注：只要您有录过音，便可勾选“使用训练后的数字模型”前面的核取方框，使用专门为您量身订造的模型。建议您将 10 组的数字全部念完，调适效果会更明显。如果不想使用训练后的新模型，只需将此项的核取方框取消勾选即可。
您亦可点选“全部移除”键，系统会删除上次训练的数字模型，并让您重新训练新模型。

回首页

「高级设置」设置页

◎数字长度设置

在此您可设置数字拨号时可接受的电话号码长度，以提高辨识正确率。画面中共有三个字段，您可分别选择设置不同的长度，或选“无”忽略该栏的设置。
系统默认值设为 3、7、8 和 11，表示在「数字拨号」中您可辨识 3、7、8 和 11 位数长度的电话号码。**其中 3、7、8 为可修改，11 为固定的。**

如果您勾选下方的“不做限制”，系统将不做数字长度的限制，辨识结果由 1 位数到 18 位数皆有可能。

◎灵敏度

设置语音辨识时的判断标准。

- 灵敏：在此设置中，系统对使用者所念的句子辨识标准较宽松，较不会产生没有反应的情形，您可在稳定的噪音环境，如车上或工厂等，将灵敏度设为灵敏。
- 一般：系统默认值，适用于一般环境。
- 准确：在此设置中，系统对使用者所念的句子辨识标准较严格，较不会产生错误的辨识结果。

回首页

FAQ

- 问：为什么我新增的联系人不能辨识？
  答：
  1. 联系人的姓名必须是中文或英文字符或数字，才可辨识。其它的符号都会被忽略，但您可为这类名称建立语音标签，便可加入辨识范围。
  2. 当您的联系人笔数超过 2000 笔时，之后再新增的联系人将不会自动列入「语音命令」的辨识范围，请您至「语音命令 设置」中的「联系人」设置页中，查看您新增联系人前的核取方框是否勾选。
- 问：设置语音标签时，有规定一定要念什么吗？
  答：没有！只要您自己记得您所录制的声音即可，如果忘记时，可至「语音命令 设置」中，移至您所设立的语音卷标项目上，点选“播放”键，便可听到此句目前的发音。「 语音命令」将会依据您录制的语音标签进行辨识。
- 问：在语音人名拨号或查询时的指令语法中，只能讲手机，不能讲行动电话吗？
  答：可以！除了前面功能简介时叙述的使用语法外，您还可用下面的替代词句来做辨识。
  打电话到／打电话给
  住宅／住家
  工作／办公室
  行动电话／手机／大哥大
- 问：可以不使用训练过的数字模型吗？
  答：可以！训练过的数字模型是为您个人专属打造的数字模型，能有效的提高辨识准确率，如果您不想使用的话，只要在「语音命令 设置」的「数字训练」设置页中将“使用训练后的数字模型”前的核取方框取消勾选即可，在个人数字模型存在的状态下，

您可随时选择勾选或取消，或者您亦可点选下方的“全部移除”键，重新训练一组新的数字模型。

- 问：我在辨识时，可以中途取消辨识并且结束「语音命令」程序吗？
  答：可以！除了数字拨号输入数字的时候，在其它输入指令的地方，使用者都可以说“再见”来结束「语音命令」程序。当其它应用程序执行而覆盖「语音命令」时，「 语音命令」也会自动结束。
- 问：我想使用媒体播放音乐功能，请问我该说什么指令来播放音乐文件？
  答：使用媒体播放音乐文件时，请注意您所说的指令必须为：播放「音乐文件全名」。
  例：音乐文件名为「01 加州阳光」，则您必需说的指令：播放 零壹加州阳光。

回首页

赛微科技股份有限公司

版权所有 © 2003-2007 Cyberon Corporation. All Rights Reserved